

Produktblad

Uppdaterad 2018-09-27

B27 Dörrcentral

B27 har plats för två moduler och hanterar en dörrmiljö med bl.a. dag- och nattlås, larmstyrning, porttelefoni och läsare i VAKA-system.



Funktionalitet och användningsområden

- VAKA B27 är en komplett centralenhet för en dörr, med integrerad webbplattform och programvara. B27 stödjer Power over Ethernetstandarden 802.3at (PoE+), vilket innebär att en enda kabel räcker för dörrmiljöns alla funktioner. Sammanlagt finns 7 st. reläutgångar och 4 ingångar för att klara en mängd funktioner vid dörren.
- B27 hanterar läsare för in-/utpassering och ingår i ett VAKA-system med upp till 1000 dörrmiljöer.
- Inbyggd kalender och registrering av de 5 000 senaste händelserna.
- B27 hanterar A66, A63, A61 och A45 läsarterminaler (MiFare/EM)
- Kablage 4-ledare mellan B27 och läsarterminaler, upp till 150 meter.

Teknisk Data

Attribut	B27/17
Mått (HxBxD)	170x257x54 mm
Strömförsörjning	12-35VAC/12-40VDC eller PoE+ IEEE 802.1 at
Strömförbrukning	65 mA vid 24V (vila)
Temperaturområde	0° till +55°C
Artikelnummer	2-2270
E-nummer	E5870492