

Produktblad

Uppdaterad 2018-09-27

B17 Dörrcentral

B17 hanterar en dörrmiljö i VAKA-system.



Funktionalitet och användningsområden

- B17 är en komplett centralenhet för en dörr, med integrerad webbplattform och programvara. B17 stödjer Power over Ethernetstandarden, vilket innebär att en enda kabel räcker för dörrmiljöns alla funktioner.
- B17 hanterar läsare för in-/utpassering och ingår i ett VAKA-system med upp till 1000 dörrmiljöer. Inbyggd kalender och registrering av de 5 000 senaste händelserna
- B17 hanterar A66, A63, A61 och A45 läsarterminaler (MiFare/EM)
- Kablage 4-ledare mellan B17 och läsarterminaler, upp till 150 meter.

Teknisk Data

Attribut	B27/17
Mått (HxBxD)	170x257x54 mm
Strömförsörjning	12-35VAC/12-40VDC eller PoE+ IEEE 802.1 at
Strömförbrukning	65 mA vid 24V (vila)
Temperaturområde	0° till +55°C
Artikelnummer	2-2170
E-nummer	E5870491